



Modell		ZETA-A50
System	CPU	RK3566 Quad-core Cortex-A55
	Lagring	16GB eMMC
	RAM	2GB LPDDR4
	Operativsystem	Android 13
Touch		PCAP
Display	Kassör	5" TFT LCD (1280*720)
	Kund	8 Siffror LED
Skrivare	Typ	57mm Termoskrivare
	Hastighet	Max. 70mm/s
	Pappersbredd	57mm
	Papperssensor	Ja
Tangentbord	Standardtangenter	48 st.
Interface		Seriell 2 Portar (RJ45), USB 2 Portar (Type A), Ethernet (10/100/1000 Base-T), Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), BT, Kassalåda 1 Port (RJ11), Ljud 1 Högtalare
Strömförsörjning		DC 9V / 5A
Driftmiljö	Temp. & Luftfuktighet	0~45°C, 30~80%RH
Dimensioner	Mått & Vikt	320(L) x 260(B) x 113(H), Ca.Vikt 1.6kg

SAM4ECR S/W	Artiklar	Mer än 50 000
	Undermenyer	Ja
	Huvudgrupper	100
	Kassörer	100
	Elektronisk Journal	Mer än 1 000 000 Linjer
	Bordshantering	Bord/Kunder/Rum/Dela Nota, Flytta Bord
	Läser QR-/streckkoder	Ja
	Mängdrabatter	Ja, t.ex. Mix & Match: 1 för 5 kr, 3 för 10 kr
	Koppla ihop flera kassor	Ja
	Kopplingsbara tillbehör	Köksskrivare, Streckkodsläsare, Våg, Kunddisplay på fot, Betalterminal

Interface	9V IN	LÅDA	LAN	USB	COM2	COM1



SAM4S



UNLOCK THE NEXT LEVEL

ZETA-A50



Android 13



5" Touch-
skärm



Flexibelt
tangentbord



API/SDK
support



Kunddisplay



Wi-Fi & BT

Du behöver inte hyra en "Datakassa" - ZETA A-50 är lösningen!!!

- Uppfyller Skatteverkets alla fiskala krav som gäller från 2027-01-01
- Elegant design
- 5" Touchskärm med undermenyer
- Koppling mot betalterminal, samt en mängd olika tillbehör
- Om du köper den, så äger du den. Givetvis erbjuds finansiering om så önskas
- **INGA EXTRA MÅNADSKOSTNADER FÖR LICENSER!**

SAM4eCR

